### **SQUARE 21**



#### Industrieller Panel-PC

Der SQUARE 21 kann mit einer Intel® Celeron® 6305E oder Core® i3-1115G4E CPU ausgestattet und wird dabei mit bis zu 32GB DDR4 RAM und bis zu 2TB Massenspeicher unterstützt. Das Highlight ist das 21,5" große Multitouch LCD Display sowie diverse Anschlüsse. All das macht unseren Panel-PC SQUARE 21 bereit für den Einsatz als Digital Signage Player, in der Industrie, sowie am PoS im Einzelhandel.

#### **Technische Daten**

#### **System**

CPU

Intel® Celeron® 6305E (FCBGA1449, 2 Cores) Intel® Core i3-1115G4E (FCBGA1449, 2 Cores) (optional)

GPU	Intel® UHD Graphics
RAM	16 GB SO-DDR4 (bis zu 32 GB)
SSD / HDD	512 GB M.2 NVMe SSD (bis zu 2 TB)

#### I/Os

Back

2 x DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 Gen 2×1 1 x Gigabit LAN 1 x 2.5 Gbps LAN 2 x COM RS232 / 422 / 485 1 x Power Button

#### **Umgebung / Masse**

Abmessungen (B x T x H)

286.3 mm x 465.2 mm x 67.5 mm

Umgebungsbedingungen (Betrieb)	0°C bis +50°C
Kühlung	passiv
Leistungsaufnahme Idle in W	21.5

#### Erweiterungen

M.2 KeyM 2280 KeyB 2242/3042/2280 KeyE 2230

WiFi	Intel® Wireless-AC 3165

# spo-comm

## **Display**

Größe (Zoll) 21.5

Auflösung	1920 x 1080 (Full HD) // 16:9
Betrachtungswinkel (L,R,H,L)	89° / 89° / 89° / 89°
Helligkeit (cd/m²)	250
Paneltyp / Backlight	VA / LED
Weiteres	10-Punkt PCAP Multitouch

## **Sonstiges**

Betriebssystem Windows 10 / 11

Telefon: +49 (0) 911 / 23 98 37 - 0

Fax: +49 (0) 911 / 23 98 37 - 19

E-Mail: info@spo-comm.de

PSU	12V / 5A
Standards & Zertifikate	CE, FCC, IP65 Waterproof and dustproof (front)
Warnhinweis Class A	Das Gerät ist vorgesehen für die Nutzung in Industrieumgebung. De Betrieb dieses Gerätes kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen.
Warnhinweis bei 802.11a Nutzung	Falls Sie das WLAN Modul nach 802.11a im 5 GHz Bereich verwenden wollen: Die Nutzung im Frequenzbereich 5150 MHz – 5350 MHz ist nur in Innenräumen gestattet!